

Enceinte amplifiée et autonome pour lieux publics Idéal pour la muséographie, les parcs d'attractions...

L'enceinte SAG32PA diffuse sur demande des messages audio, stockés dans sa mémoire, d'une grande qualité acoustique et d'une intelligibilité parfaite, surtout dans un environnement bruyant. Elle peut être installée en intérieur comme en extérieur.

Une simplicité d'utilisation, d'installation et de paramétrage et surtout un grand confort acoustique sont les atouts de cette enceinte.

On distingue 2 types d'enceintes, la maîtresse et la satellite :

- L'enceinte maîtresse capte le signal de déclenchement et gère les temporisations et les niveaux sonores. C'est elle qui contient les messages pré-enregistrés, et embarque toute l'électronique.
- L'enceinte satellite diffuse le message qui lui est transféré par l'enceinte maîtresse. C'est une enceinte passive.

2 Options de déclenchement :

- Détecteur de présence qui déclenchera le message pré-enregistré dès qu'une personne pénétrera dans un périmètre donné.
- Déclenchement grâce à une télécommande aux normes NF S 32-002 (télécommandes pour déficients visuels).



Diffusion

Les enceintes peuvent stocker jusqu'à 5 messages de 30 secondes ou un message 2min30.

Ces messages sont facilement interchangeables et programmables, grâce au logiciel de paramétrage des enceintes, disponible sur notre site internet.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions extérieures (LxHxP)	205 x 180 x 135 mm
Poids	Enceinte maîtresse : 3kg Enceinte satellite : 1.9kg
Niveau sonore maximum	97 dB SPL à 1m
Paramétrage des enceintes	logiciel PC Sagitone et raccordement à l'enceinte par cordon Ethernet
Synchronisation	Synchronisation possible de plusieurs enceintes dans une même zone de détection
Utilisation	intérieur, extérieur
Pour une installation prévoir	Une arrivée électrique 230V (en option : alimentation par capteurs solaires) Un support sur lequel fixer l'enceinte à environ 3m de hauteur (mur, poteaux...)